

Karta katalogowa

REGULATOR NAPIĘCIA TRANSFORMATORA RNTr-1

1. Zastosowanie

Regulator RNTr-1 wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych.



Rys. 1. Regulator napięcia transformatora RNTr-1

2. Dane techniczne

Tab. 1. Dane Techniczne

Napięcie zasilające U_N	$U_N = 2 \times 220V \text{ DC} / 230V \text{ AC}$
Liczba wejść sygnałowych	Od 24 do 40
Liczba kaset 3U	1
Napięcie sygnałów wejściowych	$U_w = 220V \text{ DC} / 230V \text{ AC}$
Liczba wejść analogowych	2 napięciowe 2 prądowe
Liczba kaset	1
Napięcie wejściowe. pomiarowe	$U_m = 100V \text{ AC}$ (max 250V AC)
Liczba styków	Od 16 do 32
Kanał 1 – wewnętrzny	RS 232 / Opcja Ethernet
Kanał 2 – wewnętrzny	RS 485 / Opcja Ethernet
Kanał 3/4 – na płycie tylnej	Światłowod ST / IEC 870-5-103
Kanał 5 – na płycie tylnej	Światłowod ST / EN-1
Kanał 6 – na płycie czołowej	USB / protokół EN-1
Wymiary (W/S/G)	133/483/245

3. Oznaczenie znakiem CE

Oznaczenie znakiem CE wykonano w 2011r. Oznaczenie wykonane jest na tabliczce znamionowej Regulatora Napięcia Transformatora umieszczonej na obudowie urządzenia. Tabliczka znamionowa przedstawiona została na Rys.2.

ENERGOAPARATURA CE	NAZWA	Regulator napięcia transformatora		
	TYP	RNTr-1		
	NR	0000	DATA PRODUKCJI	01.2025
	Uz	220V DC 230V AC	WYMIARY S/W/G [mm]	483/133/245
	P	<10[W]	MASA [kg]	5,5
	IP	20	KLASA OCHRONNOŚCI	1

Rys. 2. Tabliczka CE

4. Serwis

Urządzenia wyprodukowane przez firmę Energoaparatura SA objęte są standardowo rocznym okresem gwarancyjnym. Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny wykonywany jest w siedzibie firmy Energoaparatura SA w Katowicach.

5. Postępowanie ze użytym sprzętem elektronicznym

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o użytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) zużyty produkt należy zwrócić firmie Energoaparatura SA lub oddać firmie zajmującej się utylizacją odpadów elektronicznych.

6. Informacje dla zamawiającego

w sprawach technicznych i handlowych:

JACEK GUMUL

Kierownik Zakładu Elektroniki

tel.: +48 32 728 55 73

elektronika@enap.com.pl